

Schnittstelle zur Rufanzeige mit/ohne Monitor



Mit dieser Schnittstelle verwandeln Sie einen herkömmlichen Monitor/TV in eine Dienstzimmer- bzw. Fluranzeige zur optischen und akustischen Signalisierung aller Rufereignisse.

Neben der ausführlichen Ausgabe in Klartext, sorgt die farbliche Trennung und Gruppierung der Rufarten für eine informative und zugleich übersichtliche Darstellung der Rufereignisse.

Der integrierte Wifi-Hotspot bietet zudem die Möglichkeit einer drahtlosen Übertragung der Rufereignisse an mobile Anzeigemedien (z.B. Smartphone, Tablets, Laptop). So bleiben Sie mobil und dennoch stets über die aktuell anstehenden Rufereignisse informiert.



Besondere Merkmale:

- Kabelgebundener Anschluss von Monitor / TV über HDMI-Schnittstelle zum Betrieb als stationäre Dienstzimmeranzeige
- Aufbau eines Wifi-Hotspots für die drahtlose Übertragung der Rufereignisse an weitere Anzeigemedien (z.B. Smartphone, Tablet) zum Betrieb als mobile Dienstzimmeranzeige
- Akustische Signalisierung bei Rufereignissen
- Selektive Rufausgabe
- Automatische Einstellung der Bildschirmauflösung
- Ausführliche Anzeige aller Rufereignisse im Klartext, z.B. Notruf mit Gruppenbezeichnung, Rufort, Rufstelle und Uhrzeit
- Anzeige von Datum und Uhrzeit

Technische Daten

Maße (HxBxT)	ca. 75 x 100 x 45 mm
Gewicht	ca. 200 g
Spannung	24 V DC
Strom	< 200 mA (ohne Monitor)
Umgebungstemperatur	0°C bis +50°C
Anschluss an	Steckklemme
Anschlussart	gesteckt
Installationsart	aP
Display-Schnittstelle	HDMI
Netzwerk	Wifi/Ethernet

Artikelnummer/	SRA mM
Matchcode	SRA oM

Winkel GmbH
Buckesfelder Str. 110
58509 Lüdenscheid

Telefon: 0 23 51/929 66 – 0
Telefax: 0 23 51/929 66 – 20

info@winkel-gmbh.de
www.winkel-gmbh.de